SOD323 Schottky Barrier Diodes

SPECIFICATION

Part Number	PACKAGE	Power Dissipation	Peak Repetitive Rev. Voltage	Average Rectified Current	Forward Voltage		Reverse Leakage Current		Circuit Code
		P_D	V_{RRM}	I_O	V_F @ I_F		I_R @ V_R		
		mW	V	mA	V	mA	μA	V	
1SS357	SOD323	200	40	100	0.60	100	5.000	40	S01
1SS404	SOD323	200	20	300	0.45	300	50.000	20	S01
B5817WS	SOD323	250	20	1000	0.45	1000	1000.000	20	S01
B5818WS	SOD323	250	30	1000	0.55	1000	1000.000	30	S01
B5819WS	SOD323	250	40	1000	0.60	1000	1000.000	40	S01
BAS40WS	SOD323	200	40	200	1.00	40	0.200	30	S01
BAS70WS	SOD323	200	70	70	1.00	15	0.100	50	S01
BAT42WS	SOD323	200	30	200	0.65	50	0.500	25	S01
BAT43WS	SOD323	200	30	200	0.45	15	0.500	25	S01
BAT46WS	SOD323	200	100	150	1.00	250	2.000	75	S01
BAT54WS	SOD323	200	30	100	1.00	100	2.000	25	S01
BAT60B	SOD323	350	10	3000	0.60	1000	25.000	8	S01
RB500V-40	SOD323	200	40	100	0.45	10	1.000	10	S01
RB501V-40	SOD323	200	40	100	0.55	100	30.000	10	S01
RB550V-30	SOD323	200	30	1000	0.52	1000	30.000	10	S01
RB551V-30	SOD323	200	30	500	0.47	500	100.000	20	S01
RB551V-40	SOD323	200	40	500	0.47	500	100.000	40	S01
RB751V-40	SOD323	200	40	30	0.37	1	0.500	30	S01
SD101AWS	SOD323	200	60	15	1.00	15	0.200	50	S01
SD101BWS	SOD323	200	50	15	0.95	15	0.200	40	S01
SD101CWS	SOD323	200	40	15	0.90	15	0.200	30	S01
SD103AWS	SOD323	200	40	350	0.60	200	5.000	30	S01
SD103BWS	SOD323	200	30	350	0.60	200	5.000	20	S01
SD103CWS	SOD323	200	20	350	0.60	200	5.000	10	S01
SD106WS	SOD323	200	30	200	0.55	200	5.000	30	S01
SD107WS	SOD323	250	30	100	0.80	100	1.000	25	S01
SS0520WS	SOD323	200	20	500	0.45	500	80.000	20	S01
SS0530WS	SOD323	200	30	500	0.55	500	80.000	30	S01
SS0540WS	SOD323	200	40	500	0.55	500	80.000	40	S01
SS1040WS	SOD323	250	40	1000	0.55	700	50.000	20	S01
SS1060WS	SOD323	250	60	1000	0.70	1000	100.000	60	S01
SS2020WS	SOD323	250	20	2000	0.55	2000	100.000	20	S01