SOT23 Schottky Barrier Diodes

SPECIFICATION

Part Number	PACKAGE	Power Dissipation	Peak Repetitive Rev. Voltage	Average Rectified Current	Forward Voltage		Reverse Leakage Current		Circuit Code
		P_D	V_{RRM}	I_O	V_F @ I_F		I_R @ V_R		
		mW	V	mA	V	mA	μA	V	
1SS344	SOT23	200	20	500	0.55	500	100.000	20	S03
BAR43	SOT23	200	30	200	0.80	100	0.500	25	S03
BAR43A	SOT23	200	30	200	0.80	100	0.500	25	D03
BAR43C	SOT23	200	30	200	0.80	100	0.500	25	D02
BAR43S	SOT23	200	30	200	0.80	100	0.500	25	D04
BAS40	SOT23	200	40	200	1.00	40	0.200	30	S03
BAS40-04	SOT23	200	40	200	1.00	40	0.200	30	D04
BAS40-05	SOT23	200	40	200	1.00	40	0.200	30	D02
BAS40-06	SOT23	200	40	200	1.00	40	0.200	30	D03
BAS70	SOT23	200	70	70	1.00	15	0.100	50	S03
BAS70-04	SOT23	200	70	70	1.00	15	0.100	50	D04
BAS70-05	SOT23	200	70	70	1.00	15	0.100	50	D02
BAS70-06	SOT23	200	70	70	1.00	15	0.100	50	D03
BAT54	SOT23	200	30	200	1.00	100	2.000	25	S03
BAT54A	SOT23	200	30	200	1.00	100	2.000	25	D03
BAT54C	SOT23	200	30	200	1.00	100	2.000	25	D02
BAT54S	SOT23	200	30	200	1.00	100	2.000	25	D04
BAT64-04	SOT23	250	40	250	0.75	100	2.000	25	D04
BAT64-05	SOT23	250	40	250	0.75	100	2.000	25	D02
BAT64-06	SOT23	250	40	250	0.75	100	2.000	25	D03
BAT720	SOT23	350	40	500	0.55	500	100.000	35	S03
MMBD301	SOT23	200	30	50	0.60	10	0.200	25	S03
RB400D	SOT23	250	40	500	0.55	500	50.000	30	S03
RB411D	SOT23	200	40	500	0.50	500	30.000	10	S03
RB421D	SOT23	250	40	100	0.55	100	30.000	10	S03
RB425D	SOT23	250	40	100	0.55	100	30.000	10	D02
RB491D	SOT23	200	20	1000	0.45	1000	200.000	20	S03
RB495D	SOT23	250	40	400	0.50	200	70.000	25	D02